

1. Натисніть одночасно і утримуйте дві кнопки "А" + "В", світлодіод повинен часто заблимати.
2. Щоб клонувати брелок: візьміть обидва брелока прикладіть їх впритул один до одного.
3. Натисніть і утримуйте потрібну кнопку на оригінальному брелоку. На брелоку дублікаторі натисніть і утримуйте кнопку, на яку ви хочете скопіювати функцію. Світловий індикатор засвітиться, це означає що код скопійований.
4. Відпустіть кнопку на брелоку дублікаторі. Програмування закінчено. Для перевірки, на брелоку дублікаторі, натисніть цю кнопку ще раз, при цьому світлодіод повинен засвітитися, а приймальний пристрій має реагувати, як і від оригінального пульта.
5. Для програмування інших кнопок, використовуйте вище описану процедуру. Починаючи з пункту 2.
6. Для очищення скопійованого коду (обнулення) - натисніть і утримуйте одночасно дві кнопки "А" + "В", поки світлодіод не почне швидко блимати і потім відпустіть їх. Код очищений. При натисканні та утриманні будь-яких кнопок, світлодіод блимне тільки 1 раз. Це означає, що код на даній кнопці очищений і вона готова до програмування. Починайте з пункту 2.

**Можливий варіант:**

не відпускати одну з кнопок після того, як почало блимати і 3 рази натиснути ту, яку відпустили

7. Для відновлення випадково стертого коду - натисніть і утримуйте одночасно нижні кнопки "С" + "D", поки світлодіод не почне швидко блимати і потім відпустіть їх. Стерті коди на всіх кнопках відновлені.