



Режими роботи:

- 1) Кнопка "А" включає кнопка "В" вимикає
(Замкніть контакти 1 та 2 джампером)
- 2) Поки натиснути кнопку "А" реле замкнено, якщо кнопку "А" відпустити реле розмикається
(Зніміть джампер із контактів)
- 3) Кнопка "А" реле замикається якщо ще раз натиснути кнопку "А" реле розмикається
(Замкніть контакти 2 та 3 джампером)

Прив'язка пульта:

Натисніть кнопку на блоці з реле (3сек) після чого світлодіод згасне. Натисніть кнопку "А" на пульті, світлодіод на модулі блимає 3 рази, натисніть кнопку на модулі реле (3сек) після чого світлодіод згасне. Натисніть кнопку "В" на пульті, світлодіод на модулі блимає 3 рази. Після цього пульт буде прив'язаний